24 +7 (4725) 23-73-03
+7 (930) 086-73-03
Отдел продаж:
sale@tpk-aneks.ru
Сотрудничество:
9300867303@mail.ru

Паспорт изделия.

Светодиодный прожектор

1. *ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ*

1.1. Светодиодные прожекторы применяется для архитектурной и рекламной подсветки зданий и сооружений. Активно используется в интерьерах клубов, ресторанов, кафе, в выставочных и торговых павильонах, а так же в жилых интерьерах загородных домов и квартир. Отлично подходит для подсветки малых архитектурных форм, деревьев и кустарников в садах и парках.

1.2. В данном паспорте указаны технические данные, комплект поставки, устройство изделия и способ подготовки к работе.

2. *ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.*

2.1. Основные характеристики

Напряжение сети, В	~100-240
Частота, Гц	50
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP65
Угол рассеивания	120˚
Срок службы светильников, лет	>15
Ресурс светодиодов, часов	>30000
Рабочая температура, ^{o}C	-40 ° до +50 °

2.2 Основные параметры прожекторов

Технические характеристики	**BL-20W-CW**	**Bl-50W-CW**	**GR-Snr-10W-CW**
Потребляемая мощность	20w	50w	10w
Световой поток	1800лм	4200лм	800лм
Цвет свечения	6500К	6500К	6500К
Частота	50гц	50гц	50гц
Коэффициент пульсации	<5%	<5%	<5%
Мощность аналогичного галогенного прожектора	150вт	300вт	80вт

3. *Комплект поставки*

3.1. Прожетор-1шт

3.2. Упаковочная коробка-1шт

4. *Требования по технике безопасности*

4.1. Работы по установке и техническому обслуживанию должны проводиться квалифицированным персоналом

4.2. При установке прожектора на стену убедитесь в отсутствии скрытой электропроводки, для предотвращения ее повреждения и поражения электрическим током. Запрещается техническое обслуживание светильника во включенном состоянии!

24 +7 (4725) 23-73-03
+7 (930) 086-73-03
Отдел продаж:
sale@tpk-aneks.ru
Сотрудничество:
9300867303@mail.ru

4.3. Прожектор имеет степень защиты IP65 (защита от твердых тел, защита от капель воды падающих под любым углом), пригоден к использованию на улице и во влажных помещениях.

5. *Монтаж и подключение*

5.1. Перед установкой прожектора проверьте его работоспособность.

5.2. Выберите место для установки.

5.3. С помощью саморезов закрепите прожектор.

5.4. Подключите прожектор к сети.

6. *Сведения об утилизации*

6.1. Светодиоды в прожекторах не содержат токсичных материалов, поэтому не требуют специальной утилизации. Утилизацию прожекторов проводят обычным способом.

7. *Хранение.*

7.1. Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -40 до +50 °С и относительной влажности 98% при 25 °С. При погрузке и перевозке должны соблюдаться меры предосторожности, исключающие механические повреждения.

8. *Гарантийные обязательства.*

8.1. Замене подлежат неработающие прожектора при отсутствии видимых физических повреждений.

8.2. При соблюдении потребителем правил установки, эксплуатации, и хранения изготовитель гарантирует нормальную работу прожекторов в течение 12 месяцев с даты изготовления.

8.3. В случае обнаружения неисправности или выхода прожектора из строя, не по вине покупателя, до истечения гарантийного срока следует обратиться в магазин, продавший прожектор.

8.4. Возврат прожектора осуществляется только в заводской упаковке без механических повреждений и при полной комплектации.

8.5. . Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении покупателем заполненного гарантийного талона и кассового чека.

9. *Гарантийный талон.*

Изделие	*Номер партии*
Место продажи _____ *Дата продажи* _____ *мп*	
Подпись продавца	*Подпись покупателя*