24 +7 (4725) 23-73-03
+7 (930) 086-73-03
Отдел продаж:
sale@tpk-aneks.ru
Сотрудничество:
9300867303@mail.ru

Паспорт изделия.

Светодиодная лампа T8(G13)

1. *ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ*
   - *1.1.* Светодиодные линейные лампы-трубки стандарта T8 современное решение для замены люминесцентных ламп-трубок и для новой инсталляции в выставочных залах, торговых центрах, школах, больницах, гостиницах ,офисных и жилых помещениях.
   - *1.2.* Лампа имеет стандартный цоколь G13 и при замене люминесцентных ламп позволяет использовать существующие светильники без модификации.
   - *1.3.* В данном паспорте указаны технические данные, комплект поставки, устройство изделия и способ подготовки к работе.
   - *1.4.* Преимущества
     - Низкое потребление энергии
     - Современные высокоэффективные светодиодные технологии
     - Совместимость с традиционными источниками света
     - Простота установки

2. *ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.*
   - *2.1.* Основные характеристики

Напряжение сети, В	~100-240
Частота, Гц	50
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP20
Угол рассеивания	160˚
Срок службы светодиодной лампы, лет	>15
Ресурс светодиодов, часов	>30000
Рабочая температура, °C	+ 40 до + 1
Не нагревается, допустимая влажность	10-90%

   - *2.2.* Типы светодиодных ламп,

Наименование	Потребляемая мощность	Световой поток	Цвет свечения	Габариты лампы, мм	Мощность аналогичной люминесцентной лампы
T8-G13-600PS-9W-6000K	*9W*	*900лм*	*6000K*	*Ø27x600*	*18-20 Вт*

потребляемая мощность, световой поток

3. *Комплект поставки*
   - *3.1.* Светодиодная лампа-трубка T8-G13-600PS -1шт.
   - *3.2.* Индивидуальная упаковка-1шт
4. *Требования по технике безопасности*
   - *4.1.* Работы по установке и техническому обслуживанию должны проводиться квалифицированным персоналом

4.2. Используйте только в помещениях. Не допускайте попадание воды на лампу или вовнутрь.

4.3. Устанавливайте лампы только в светильники. Не делайте отверстий в корпусе светильника и не меняйте проводку или другие электрические компоненты во время модернизации светильника.

5. Монтаж и подключение

5.1. Монтаж, подключение и замена лампы должны производиться квалифицированным специалистом.

6. Сведения об утилизации

6.1. Светодиодные лампы не содержат токсичных материалов, поэтому не требуют специальной утилизации. Утилизацию светодиодных ламп проводят обычным способом.

7. Хранение.

7.1. Светодиодные лампы должны храниться в сухих помещениях при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других вредных примесей. При хранении на стеллажах упаковки должны быть сложены не более чем в 4-5 рядов по высоте.

8. Техническое обслуживание.

8.1. При загрязнении лампы очистку поверхности производить мягкой, сухой тканью. Не допускать использование растворителей и других агрессивных моющих средств.

9. Гарантийные обязательства.

9.1. Замене подлежат неработающие светодиодные лампы при отсутствии видимых физических повреждений.

9.2. При соблюдении потребителем правил установки, эксплуатации, и хранения изготовитель гарантирует нормальную работу ламп в течение 24 месяцев с даты изготовления.

9.3. В случае обнаружения неисправности или выхода из строя ламп до истечения гарантийного срока не по вине покупателя, следует обратиться в магазин по месту продажи, в сервисный центр или на предприятие-изготовитель.

10. Гарантийный талон.

Изделие	Номер партии
Место продажи _____ Дата продажи _____ МП	
Подпись продавца	Подпись покупателя